

цДизельный генератор Energo 63 SM-W-S

Исполнение: в кожухе
Двигатель: Weichai

Основные характеристики электроагрегата

Параметр	Значение
Номинальная мощность, кВА / кВт	60 / 48
Резервная мощность, кВА / кВт	66 / 52
Номинальная частота, Гц	50
Частота вращения, об/мин	1500
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный ток, А	81
Число фаз	3
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Контроллер	ComAp AMF5
Степень автоматизации	2
Модель двигателя	WP4.1D66E200
Модель генератора	SLG224E
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	12.9

Габариты, масса, ёмкость топливного бака

Параметр	Значение
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	
Масса, кг	
Ёмкость топливного бака, л	
Уровень шума, дБА	

Комплектация

Параметр	Значение
Ручной насос откачки масла	есть
Подогреватель охлаждающей жидкости	есть
Статическое зарядное устройство АКБ	есть
Глушитель	есть
Датчик уровня топлива	есть
Автоматический выключатель	есть
Шкаф АВР	опция
Гарантия, месяцев / моточасов	24 /1000

Двигатель

Параметр	Значение
Производитель	Weichai
Модель	WP4.1D66E200
Тип двигателя	4-тактный дизельный жидкостного охлаждения
Расположение цилиндров	рядный
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм	105x118
Степень сжатия	17.5:1
Рабочий объем, л	4.09
Регулятор частоты вращения	электронный
Мощность двигателя, кВт	60
Ёмкость системы смазки, л	9.4
Ёмкость системы охлаждения, л	13
Расход топлива при 110% нагрузки, л/ч	15.23
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	14.10
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	11.42
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч	7.61

Генератор

Параметр	Значение
Модель	UC224EH
Тип генератора	синхронный бесщёточный
Номинальная мощность, кВА	60
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный ток, А	81
Номинальная частота, Гц	50
Частота вращения, об/мин	1500
Количество фаз	3
Количество полюсов	4
Коэффициент мощности	0.8
КПД, %	88.8
Система возбуждения	самовозбуждение
Тип регулирования напряжения (AVR)	AS440
Точность регулировки напряжения, ±%	1
THD (гармонические искажения), %	2

Характеристики контроллера ComAp InteliNano AMF 5



InteliNano AMF 5 — легко настраиваемый блок, обеспечивающий гибкое управление автономными генераторами как для основной, так и для резервной нагрузки.

Оснащён средствами коммуникации, позволяющими дистанционно контролировать оборудование.

- Настройка и мониторинг с помощью InteliConfig, ПК-инструмента ComAp для конфигурации и мониторинга.
- Точное измерение тока по всем фазам.
- Один слот для подключаемых модулей: 4G-GPS, Ethernet, RS232/485.
- AirGate 2.0 для удобного удалённого подключения к оборудованию без необходимости знать IP-адрес.
- Функция геозоны (Geo-fencing) с опциональным 4G-GPS модулем для отслеживания местоположения.
- Удалённый мониторинг работы генератора в любое время и из любой точки через WebSupervisor, облачную систему управления парком оборудования.
- Высокий уровень безопасности для защиты данных и бизнеса.
- Управление безопасным доступом пользователей.
- Встроенные коммуникационные и управляющие порты: USB-C, CAN.
- Пользовательские защиты и уставки поверх стандартных защит.
- История событий на 100 записей для быстрого и удобного поиска и устранения неисправностей.
- Управление генератором как в резервной, так и в основной нагрузке из одного блока.
- Улучшенная аппаратная платформа с переключаемым аналоговым входом и выходом опорного напряжения 5 В для аналоговых датчиков.
- Точное измерение с функцией True RMS.
- Режим низкого энергопотребления для предотвращения разряда АКБ при работе на основную нагрузку.
- Возможность интеграции с InteliSCADA, инструментом для быстрой и простой разработки и мониторинга сложных SCADA-систем.
- Таймеры многоцелевого обслуживания и упражнения генератора.
- Поддержка Multi ECU (несколько электронных блоков управления) — до двух блоков.
- Карта регистров Modbus.
- Питание через USB-C для конфигурации контроллера.
- Многоязычная поддержка с опцией переводчика.
- RTC с заменяемой резервной батареей.