

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ECO для экономии энергии



Программируемые выходы




УСТОЙЧИВОСТЬ

stark

COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **630×438×88 мм (2U)** Вес* **12,4 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 160 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 Online RT (8A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Нагрузка	Количество АКБ			
	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x150 Ач
500 Вт	5ч.	8ч.	13,5ч.	20ч.
1000 Вт	2,5ч.	2,5ч.	6,5ч.	9ч.
1500 Вт	1,5ч.	2ч.	3,5ч.	5,5ч.
2000 Вт	1ч.	1,5ч.	2,5ч.	4ч.
2200 Вт	Менее 1ч.	1ч.	2ч.	3,5ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.