

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование


STARK COUNTRY 1000 ONLINE ONE

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности

1ВА = 1Вт



Впечатляющий КПД

режим Online


95,5%



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Самые тихие в своем сегменте!



С заботой заряжает АКБ



Главный бестселлер котельного сезона!



STARK COUNTRY

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 1000 VA = 1000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

145×224×354 мм

Вес* **4,6 кг**

МОЩНОСТЬ

**1000 VA
1000 Вт**

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый
диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура
эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура
хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация
напряжения



**Чистая
синусоида**

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность
(без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное
напряжение: **36 В DC**

Количество последовательно
соединенных 12В аккумуляторов: **× 3 ШТ**

Емкость
аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток
(программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
1000 ONLINE ONE		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Количество АКБ				
	3×9 Ач	3×40 Ач	3×75 Ач	3×100 Ач	3×200 Ач
150 Вт	1ч.	8,5 ч.	17 ч.	24 ч.	>40 ч.
300 Вт	30 мин.	3,5 ч.	6,5 ч.	10,5 ч.	23 ч.
500 Вт	15 мин.	2 ч.	4 ч.	5 ч.	12 ч.
700 Вт	10 мин.	1ч.	2,5 ч.	4 ч.	9 ч.
1000 Вт	5 мин.	45 мин.	2 ч.	2,4 ч.	5 ч.