

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA





IT оборудование



## STARK COUNTRY 10000 ONLINE ONE

ВСЕ  
ЛУЧШЕЕ  
В ОДНОМ



STARK COUNTRY

stark  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 10000 VA = 10000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400\*\*\*
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + ONE Pro Kit (автомат защиты Выхода / Сервисный байпас)\*\*\*\*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

**190×322×437 мм**

Вес\* **11,4 кг**

### МОЩНОСТЬ

**10000 VA**  
**10000 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, AC

**220 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, AC

**220 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: **192 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **× 16 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А**

### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
10000 ONLINE ONE		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Количество АКБ				
	16×9 Ач	16×40 Ач	16×75 Ач	16×100 Ач	16×200 Ач
<b>2500 Вт</b>	15 мин.	2 ч.	4 ч.	5 ч.	12 ч.
<b>4000 Вт</b>	10 мин.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	8 ч.
<b>6000 Вт</b>	5 мин.	30 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.
<b>8000 Вт</b>		20 мин.	1 ч.	1,5 ч.	3,5 ч.
<b>10000 Вт</b>		15 мин.	30 мин.	1 ч.	2,5 ч.