



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT оборудование




STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT

ВСЁ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности
1ВА = 1Вт




Впечатляющий КПД
режим Online
95,5%



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Самые тихие в своем сегменте!



С заботой заряжает АКБ



Smart вариант для IT!



ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 3000 VA = 3000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Превосходная экономичность (до 95,5% в режиме Online)
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Возможность удаленного мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

440×86×450 мм

Вес* **7,9 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 VA
3000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **96 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **× 8 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 ONLINE ON RT		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Количество АКБ				
	8×9 Ач	8×40 Ач	8×75 Ач	8×100 Ач	8×200 Ач
1500 Вт	15 мин.	1,5 ч.	3 ч.	4 ч.	12 ч.
1800 Вт	10 мин.	1,3 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	9 ч.
2200 Вт	7 мин.	1,1 ч.	2 ч.	3 ч.	6 ч.
2600 Вт	6 мин.	50 мин.	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.
3000 Вт	5 мин.	35 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

*** Оборудование приобретается отдельно