

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT
оборудование



STARK COUNTRY 1000 ONLINE ONE (20A)

ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ




Высокий
коэффициент
мощности

1ВА = 1Вт



Двойное
преобразо-
вание тока




Впечатляющий
КПД

режим Online
94%




С заботой
заряжает
АКБ



Широкий
диапазон
зарядного
тока!

A-ZA



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Главный
бестселлер
котельного
сезона!



QUICK
START KIT



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Единичный выходной коэффициент мощности 1000 ВА = 1000 Вт
- Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- Невероятно мощное зарядное устройство 1-20А с 3 ступенями заряда
- Превосходная экономичность (до 94% в режиме Online)
- Трехмостовая схема инвертора
- Интеллектуальное управление вентиляторами
- Увеличенное количество выходных розеток
- Возможность удалённого мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- Микропроцессорное управление
- Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



QUICK
START KIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г

145×224×354 мм

Вес** 4,5 кг

МОЩНОСТЬ

1000 ВА
1000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый
диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация
напряжения



Чистая
синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура
эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура
хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность
(без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ*

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ			
		Серия	Серия	Серия
1000 ONLINE ONE (20A) Внешние АКБ длительная автономия	Ventura future generation energy	GP, GPL, FT, VTG	Sprinter® P, XP	Sonnenschein A400, A500

Номинальное
напряжение: 24 В DC

Количество последовательно
соединенных 12В аккумуляторов: × 2 шт

Емкость
аккумулятора: до 400 Ач

Максимальный зарядный ток
(программируемый)

От 1 до 20 А
шаг регулировки 1 Ампер

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА

Нагрузка	Количество АКБ			
	2×40 Ач*	2×75 Ач*	2×100 Ач*	2×200 Ач*
100 Вт	8 ч.	17,5 ч.	23 ч.	>40 ч. На рекомендованном уровне заряда 24 часа
200 Вт	3,3 ч.	7,5 ч.	10 ч.	>24 ч.
400 Вт	1,3 ч.	3 ч.	4,5 ч.	11,5 ч.
600 Вт	50 мин.	1,9 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.
800 Вт	30 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.